



EQUIPOS DE  
**FUERZA**

➤ Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



### GENERADOR LONCIN LC8000DF

Generador semi profesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

#### MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV). Partida manual con sistema de piola retráctil.



#### CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano con ruedas para fácil transporte, con sistema de amortiguación de vibración.



#### BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



#### SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.





## GENERADOR LONCIN LC8000DF

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**LONCIN**  
BY **KRAFTER**

MODELO MOTOR	G420DF
TIPO DE MOTOR	4 t, refrigeración forzada OHV
POTENCIA/VELOCIDAD DEL MOTOR	9.0 Kw / 3600 RPM
DIÁMETRO X CARRERA	90 mm x 66 mm
CILINDRADA	420 cc
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L
AUTONOMÍA	8 h
FRECUENCIA	50 Hz
VOLTAJE	221 V
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
SALIDA NOMINAL	6.5 Kw
SALIDA MÁXIMA	7.0 Kw
FACTOR DE POTENCIA	1.0
SISTEMA DE ARRANQUE	Partida eléctrica
EMISIÓN DE RUIDO	≤ 76dB (a 1 metro)
DIMENSIONES	680 x 540 x 545 mm
PESO NETO	87 kg
CÓDIGO INTERNO	4407000108001